

Stift	Funktion	Leiterquer schnitt	Farbe	Anmerkungen
Stecker C2-1 (Abbildung E169183 – Position A)				
1	Bremsleuchte (CHMSL)	0,5	Gelb/Grau	Max. 16 W
2	Motorstart	0,5	Braun/Gelb	300 mA, über Masse geschaltet
3	Fahrgeschwindigkeits-Ausgangssignal	0,75	Violett/Orange	138 Hz bei 100 km/h, 50 % Tastverhältnis
4	Eingang – Innenverriegelungsschalter [^]	0,5	Grau/Gelb	Momentansignal an Masse für Verriegelungsschalter
5	Eingang – Innenentriegelungsschalter [^]	0,5	Violett/Grau	Momentansignal an Masse für Entriegelungsschalter
6	Tür hinten geöffnet	0,5	Braun/Violett	Lokal an Masse geschaltet (Stromkreis geschlossen = Tür geschlossen)
7	Zuleitung Innenraumbeleuchtung ^{^^}	0,5	Grün/Grau	max. 300 mA
8	Ausgang – Automatikgetriebe – PARKEN	0,5	Grau/Braun	160 mA, massegeschaltet (min. 100 Ohm externer Widerstand. Nur logische Erkennung – NICHT geeignet für Standardrelais)
9	Ausgang – Verriegelungsmotor [^]	1,0	Grau/Braun	15 A gesamt (3 A pro Verriegelung) – Gesamtstromaufnahme zum Verriegeln aller Fahrzeugverriegelungen
10	Ausgang – Entriegelungsmotor [^]	1,0	Violett/Grau RHD Weiß/Orange LHD	15 A gesamt (3 A pro Verriegelung) – Gesamtstromaufnahme zum Verriegeln aller Fahrzeugverriegelungen
11	Abblendung – Einstiegsbeleuchtung hinten High-Side	0,75	Weiß/Blau	PWM +12 V 5 A max., einschließlich aller vorhandenen Innenraumleuchten hinten
12	Ausgang – Automatikgetriebe – NEUTRAL	0,5	grün/weiß	160 mA, massegeschaltet (min. 100 Ohm externer Widerstand. Nur logische Erkennung – NICHT geeignet für Standardrelais)
13	Zündung (KL15)	0,75	Grau/Gelb	10 A/F21 (SRB)
14	SRC-/Start-Stopp Sperre	0,5	Violett/Grau	An Masse gelegt = SRC/Start-Stopp deaktiviert
15	Rückfahrsignal	0,75	Grün/Braun	+12 V, 300 mA max.
Stecker C2-2 (Abbildung E169183 – Position B)				
1	Nicht beschaltet			
2	Lautsprecher hinten links +	1,5	Weiß/Grün	Zwei verdrehte Adern
3	Lautsprecher hinten links -	1,5	Braun/Gelb	
4	Lautsprecher hinten rechts +	1,5	Braun/Weiß	zwei verdrehte Adern
5	Lautsprecher hinten rechts -	1,5	Braun/Blau	
6	Armaturenbrett-Beleuchtung	0,5	Braun	PWM, +12 V, 300 mA (Nennwert)
Stecker C2-3 (Abbildung E169183 – Position C)				
1 (A)	B+ (KL30)	6,0	Gelb	60 A gespeist von Versicherungskasten